




Uppackning av telefon:

1. Öppna upp lådan utan att skada innehållet.
2. Var noga att plocka ut alla delar.

Hur man ansluter nätverk och ström samt loggar in.

1. Anslut nätverkskabeln till uttaget märkt "SW" (pos 1 i bilden ovan), på telefonens undersida.
2. Anslut strömsladden till uttag pos 2, på telefonens undersida. Detta behövs ej om Power over Ethernet (PoE) används.
3. Vänta tills telefonen startat. Detta kan ta några minuter. "Login" visas på skärmen.
4. Tryck på knappen under login-rutan. Använd sifvertangenterna för att ange användarnamn och lösenord. Använd pilknapparna på den runda navigeringsknappen, pos 3, för att växla mellan fälten. Användarnamn och lösenord tillhandahålls av TDC.
5. Tryck på knappen "ok" för att sända namn och lösenord. Om du råkat ange fel användarnamn eller lösenord, välj "retry" för att försöka igen.
6. Telefonen kommer att starta om efter cirka 10 sekunder. Vänta tills detta är färdigt.
7. Din telefon är nu redo att användas.

Hur man gör en fabriksåterställning

1. Tryck på knappen med följande symbol , pos 4.
2. Välj "14 Fabriksåterställning" i listan på displayen. Tryck "Välj".
3. Frågan "Är du säker att telefonen ska nollställas" visas. Tryck "ok".
4. Telefonen startar om och fabriksåterställningen är genomförd.

Kontaktinformation

Scale support

Telefon: 020 – 832 832

E-mail: servicedesk_scale@tdc.se

Adress: TDC Sverige AB
Box 799
(Norra Malmvägen 143)
191 27 Sollentuna