




Uppackning av telefon:

1. Öppna upp lådan utan att skada innehållet.
2. Var noga att plocka ut alla delar.

Hur man ansluter nätverk, ström och loggar in

1. Anslut nätverkskabeln till uttaget märkt  (pos 1 i bilden ovan), på telefonens undersida. Observera att strömsladd ej behövs eftersom Power over Ethernet (PoE) används.
2. Vänta ett par minuter medan telefonen startar upp. Välj "Qsetup" genom att trycka på knappen under texten i displayen.
3. Välj "Edit".
4. Ange "Server User" genom att använda sifferknapparna och tryck "OK". Uppgifter om "Server User" tillhandahålls av TDC.
5. Ange "Server Password" genom att använda sifferknapparna och tryck "OK". Uppgifter om "Server Password" har tillhandahållits från TDC.
6. Tryck "Back" genom att trycka på knappen under texten i displayen.
7. I displayen visas "Network Configuration". Välj "2 Save Config" i listan. Välj "Select".
8. Din telefon är nu redo att användas.

Hur man gör en fabriksåterställning

1. Tryck på knappen «menu», pos 2.
2. Välj "3 Inställningar" i listan på displayen. Tryck "välj".
3. Välj "2 Avancerad" i listan. Tryck "välj".
4. Ange lösenord "456". Tryck "bekräfta".
5. Välj "1 Admin-inställningar. Tryck "välj".
6. Välj "5 Återställ till ursprungliga...". Tryck "välj".
7. Välj "3 Återställ enhet". Tryck "välj".
8. Frågan "Är du säker" dyker upp. Välj "ja".
Vänta på återställning.

Kontaktinformation

Scale support

Telefon: 020 – 832 832

E-mail: servicedesk_scale@tdc.se

Adress: TDC Sverige AB
Box 799
(Norra Malmvägen 143)
191 27 Sollentuna